

ĮSPĖJAMOJI JUOSTA - KABELIS

Geltona įspėjamoji plėvelė be klijų, skirta informuoti apie po žeme paklotus elektros, telekomunikacijų kabelius ar kitas dėmesio reikalaujančias inžinerines linijas. Ši juosta klojama po žeme tranšėjose kasinėjimų, naujų tinklų tiesimo, statybų ar kelio remonto metu, siekiant pažymėti ir apsaugoti požemines komunikacijas. Ji padeda išvengti netyčinių kabelių pažeidimų ateityje atliekant įvairius žemės darbus.



Privalumai:

Optimalus storis: 50 µm storis užtikrina puikų tvirtumo, lankstumo ir atsparumo tempimui balansą, todėl juosta nenutrūksta ją klojant.

Ilgalaikiškumas: Pagaminta iš LDPE plastiko, todėl yra atspari drėgmei, dirvožemio rūgštims bei irimui po žeme.

Patogus naudojimas: Juostą lengva išvynioti ir kloti tranšėjose – tam nereikia jokių specialių įrankių.

Naudojimo instrukcija:

Kabelio paklojimas: Išskaskite tranšėją ir nutieskite reikiamą elektros, telekomunikacijų kabelį ar kitą inžinerinę liniją.

Pirminis užpylimas: Ant pakloto kabelio užpilkite apsauginį smėlio arba smulkaus grunto sluoksnį (priklausomai nuo reikalavimų, dažniausiai apie 20–30 cm virš kabelio), kad juosta nesiliestų tiesiogiai su linija.

Juostos tiesimas: Išvyniokite įspėjamąją juostą ir klokite ją horizontaliai, lygiai ir be didelio įtempimo, tiksliai virš kabelio trasos.

Galutinis užkasimas: Užpilkite tranšėją likusiu žemių gruntu ir jį sutankinkite. Taip juosta atsidurs saugiai gylyje ir pirmoji pasirodys atliekant žemės darbus ateityje, įspėdama apie giliau esantį kabelį.

Techninė specifikacija:

Savybė	Matavimo vienetas	Parametras	Standartas
Pagrindas		LDPE	
Spalva		Geltona	
Juostos storis	µm	50	EN 1942
Plotis	mm	200	
Šerdies skersmuo	mm	76	
Pailgėjimas trūkstant	%	250	
Tempimo stipris (išilginė kryptis)	N/mm ²	22	
Tempimo stipris (skersinė kryptis)	N/mm ²	18	

Laikymo sąlygos:

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio šaltinių.

Pastabos:

Visi teiginiai, techninė informacija ir gaminio rekomendacijos yra pagrįsti bandymais mūsų laboratorijose, kurie, mūsų manymu, yra patikimi. Tačiau visais atvejais vartotojas turėtų nustatyti gaminio tinkamumą numatytam naudojimui, o vartotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Nei pardavėjas, nei gamintojas neatsako bet kokie tiesioginiai, atsitiktiniai ar padariniai nuostoliai ar žala, patirti naudojant produktą. Išsami informacija apie bandymo metodus pateikiama paprašius.